



Grandstream IP-телефон GXP1610/1615/1620/1625/1628/1630

Краткое руководство пользователя

Основные функции телефона

За более подробной информацией
Обращайтесь к пользовательской
инструкции GXP1610/1615/1620/1625/1628/1630
доступной на:

www.grandstream.com

©2016 Grandstream Networks, Inc. Все права
защищены.

Полное или частичное воспроизводство
содержимого данного документа в какой бы то
ни было форме, любыми средствами, как
электронными, так и печатными, недопустимо
без письменного разрешения со стороны
Grandstream Networks, Inc. Информация,
содержащаяся в данном документе, может
подвергаться изменениям без
предварительного уведомления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУРЫ ИЛИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

- 1) Используйте кнопку "Громкоговоритель"  для включения/выключения громкоговорителя.
- 2) Используйте кнопку "Гарнитура"  для использования гарнитуры если она уже подключена.

СОВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА

- 1) Снимите трубку/гарнитуру с рычага или нажмите кнопку "Громкоговоритель" или доступную клавишу ЛИНИЯ (включает громкую связь).
- 2) Будет слышен гудок и лампочка соответствующей линии загорится зеленым.
- 3) Если Вы хотите, выберите другую клавишу ЛИНИЯ (альтернативный SIP-аккаунт).
- 4) Наберите номер телефона.
- 5) Нажмите кнопку ОТПРАВИТЬ  или нажмите клавишу "#".

ПОВТОРНЫЙ НАБОР

- 1) Снимите трубку.
- 2) Нажмите кнопку ОТПРАВИТЬ  или нажмите клавишу "ПОВТОРНЫЙ НАБОР".

Примечание: Повторный набор будет выполнен с того SIP-аккаунта, с которого был совершен последний вызов.

ПРИЕМ ВЫЗОВОВ

Один входящий вызов:

- 1) Примите вызов, сняв трубку/гарнитуру с рычага или нажав кнопку ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ или кнопку ЛИНИЯ соответствующего аккаунта.

Несколько входящих вызовов:

- 1) Когда вызов находится в режиме ожидания, пользователям будет
- 2) Следующая доступная линия загорится красным.
- 3) Примите входящий вызов нажатием соответствующей кнопки ЛИНИЯ.
- 4) Текущий вызов будет переведен в режим удержания.
- 5) Переключайтесь между вызовами с помощью кнопки ЛИНИЯ.

ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА

Завершите вызов нажатием клавиши "ЗавершитьВызов" или повесьте трубку.

УДЕРЖАНИЕ/ВОЗВРАТ К ВЫЗОВУ

- 1) Удержат: Поставьте вызов на "удержание" нажатием кнопки "удержание" .
- 2) Возврат Чтобы вернуться к вызову, нажмите соответствующую мигающую кнопку ЛИНИЯ

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА

Если вы приняли вызов и желаете передать этот вызов другому абоненту.

Слепая передача:

- 1) Нажмите кнопку "переадресация" .
- 2) Наберите номер и нажмите кнопку "отправить"  для завершения переадресации активного вызова.

Контролируемая передача:

- 1) Нажмите свободную кнопку линии для совершения нового вызова и активная ЛИНИЯ будет автоматически поставлена на удержание.
- 2) После установления вызова, нажмите кнопку "передача",  затем нажмите кнопку ЛИНИЯ, на которой находится вызов на удержании для передачи вызова.
- 3) После того, как вызов передан, экран телефона перейдет в ждущий режим.

Авто-Сопровождаемый перевод звонка:

- 1) Установите "Авто-Сопровождаемый перевод звонка" на "Да" в Web GUI.
- 2) Сначала установите соединение.
- 3) Нажмите кнопку перевода для использования новой линии, и первый вызов будет переведен на удержание автоматически.
- 4) Наберите номер и нажмите кнопку ОТПРАВИТЬ для совершения второго вызова.
- 5) Ещё раз нажмите кнопку перевода для перевода звонка.

3-Х СТОРОННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ(4-х сторонняя конференция для GXP1630)

Создание вызова для начала конференции:
Если Вы уже ведете разговор и желаете подключить к нему третью сторону в режиме трехсторонней конференции.

- 1) Нажмите кнопку "конференция"  для вывода экрана набора конференции.
 - 2) Наберите номер третьей стороны, затем нажмите клавишу ОТПРАВИТЬ.
 - 3) Когда соединение с третьей стороной будет установлено, нажмите клавишу "ВызовКонференции" для создания трехсторонней конференции.
 - 4) Повторите шаги 1-3 для добавления 4-го участника к конференции (только для GXP1630)
- Отмена вызова для начала конференции:**

- 1) Нажмите клавишу "Отмена" на экране набора конференции для возврата к двухстороннему разговору

Удержание конференции:

- 1) Нажмите кнопку "удержать"  для постановки всех вызовов конференции на удержание;

- 2) Нажмите клавишу "ВозврКонф" для возврата конференции или выберите соответствующую мигающую ЛИНИЮ для индивидуального разговора с отдельным участником.

Завершение конференции:

Конференция будет завершена для всех трех сторон если тот, кто начал конференцию, повесит трубку и нажмет клавишу "ЗавершитьВызов".

СООБЩЕНИЕ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ

Мигающий красный MWI (индикатор новых сообщений) указывает на то, что имеется сообщение, находящееся в режиме ожидания.

- 1) Нажмите кнопку "Сообщение" для того, чтобы извлечь сообщение. Система ИРО с помощью подсказок объяснит Пользователю процесс извлечения сообщения.
- 2) Нажмите соответствующую кнопку ЛИНИЯ для извлечения сообщений того или иного аккаунта.

Примечание: Для каждого аккаунта следует указать номер портала голосовой почты в поле "ИД пользователя голосовой почты".

УДАЛИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК

- 1) Нажмите кнопку "ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК"  для того, чтобы включить/отключить микрофон.

- 2) Значок "Звук отключен"  указывает на то, что микрофон выключен.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Используйте кнопку "громкость"  для регулировки громкости звонка, когда телефон находится в режиме ожидания.

Нажмите кнопку "громкость" во время активного вызова для регулировки громкости вызова.